


# 高清行车记录仪 用户手册



- 首次使用行车记录仪请扫二维码下载手机互联应用APP
- 记录仪开机正常工作后, 等待听到“WiFi已打开”或“绿色指示灯常亮”时, 找到下面WiFi连接:  
WiFi名: CASKA/CARDV/CAR\_\*\*\*\*  
密码: 12345678
- 连接完成后进入APP, 记录仪的时间将同步当前时间, 浏览、下载、拍照等操作。

## 04 下载页面

### ★ 苹果版下载



### ★ 安卓版下载



### ★ 6树探使用说明书

### ★ RoadCam使用说明书

### ★ 钛马星使用说明书

### ★ 专车专用记录仪使用说明书

温馨提示: 使用时, 请按当前图标指示

## 保修卡

### “三包”服务“三包”权益:

- 自购机之日起7日内, 设备出现“性能故障”, 经我司售后维修中心检测属实后, 您可以选择修理或更换同型号同规格的设备或按发票价格一次退清货款, 换机及退款由经销商负责。
- 自购机之日起15日内, 设备出现“性能故障”经我司售后维修中心检测属实后, 您可以选择修理或者更换同型号同规格的设备主机换机由经销商负责。
- 自购机之日起一年内, 设备主机出现“性能故障”, 经两次修, 仍不能正常使用的, 您可以选择修理或凭我司售后维修中心提供的修理记录和证明免费调换同型号同规格的设备主机。
- 自购机之日起, 设备主机享有自购买日起一年的保修, 其他配件正品(数据线等)自购买设备之日起三个月内予以免费保修。

### 保修服务:

- 若您的设备主机符合保修条件, 您携带您的保修卡与购机发票即可享受保修服务, 若无法提供购买证明及保修卡时, 则将以设备出厂日期后的第90日为三包有效期起始日作为保修起始日的判定标准。
- 属非保修设备, 维修中心作保外收费维修服务。
- 设备修复后相同的故障经维修中心检验属实后, 享有90天的保修期。
- 在将设备或配件送往我司进行维修、检测的过程中发生的运输、发货、和处理费用由消费者承担, 我司将承担把维修机寄还给消费者时发生的费用(仅限中国大陆境内)。
- 如您购买的设备需要维修或检测, 请及时备份机器内的数据, 我公司不对因数据丢失所造成的损失负责。
- 本条款未尽事宜参考国家三包法规规定执行。

### 不实行三包的情况:

- 设备无购机发票和三包凭证, 亦不能提供有效证据证明设备在三包期限内, 并超过出厂日期12个月。
  - 主机和发票或三包凭证上的内容与商品实物不符或被涂改。
  - 设备主机和配件曾受到非正常或错误使用, 非正常条件, 不当的存储, 未经授权拆卸或改动, 事故, 不恰当的安装造成的损坏。
  - 由用户使用不当造成的损坏, 如液体注入、外力受损等。
  - 未按设备使用说明书的要求进行使用, 维护保养或以外运输造成的损坏。
  - 因不可抗力如地震、水灾战争等原因造成的损坏。
  - 不符合三包相关规定的情况。
- \*以上“三包”服务只对中国大陆销售的设备有效。

## 合格证

产品名称: \_\_\_\_\_  
产品型号: \_\_\_\_\_  
出厂日期: \_\_\_\_\_  
检验员: \_\_\_\_\_

## 一、产品功能特点

- 支持24小时随时录影(部分型号app支持设置12/48小时)
- 支持停车监控
- 支持过/欠压保护功能
- 内置WiFi手机互联功能
- 支持保护加锁功能
- 支持循环录像, 支持class10及以上的SD卡(8-256G, 推荐使用U3-64G记录仪专用内存卡)
- 多种分辨率配置, 双录: 4K+1080P/2K+1080P/1080P+720P; 单录: 4K/2K/1080P
- 支持星光夜视
- 支持5V和12V供电(需要跳线)

## 二、按键功能及操作说明

按键	功能	动作
电源键 (录像键)	开机状态: 开启/关闭录像	短按
	关机状态: 开机(无ACC时)	短按
	插卡状态长按3s: 开启/关闭WiFi(部分型号: 关机)	长按
拍照键	不插卡状态长按3s: 恢复出厂设置	长按
	开机状态: 拍照	短按
复位键	开机状态长按3s: 锁定当前录像文件	长按
	不插卡状态长按3s: 缩时录影开启/关闭	长按
备注	硬件复位	短按
备注	部分机型, 5分钟设有WiFi连接, 自动关闭WiFi热点, 进入节能模式	长按

## 三、指示灯状态说明

指示灯	功能	表示功能
红色led	常亮	供电正常
	闪烁(慢闪)	录像中
	闪烁(快闪)	加锁文件录像中
绿色led	不亮	供电异常/关机状态
	常亮	WiFi开启中
	闪烁(慢闪)	WiFi连接中
红色led+绿色led	闪烁(快闪)	SD卡异常/未插入SD卡
	不亮	WiFi关闭状态
红色led+绿色led	同时灭	关机状态/停车监控待机状态

## 四、技术参数

行车记录仪主芯片: 海思、Mstar、国科	
摄像头: Sony/格科微等	像素: 200万、300万、500万、800万
视频格式: MP4/MOV等	声音录入: 支持
电池/法拉电容: 选装	输入电压: 10.5-18V
工作电流: 130-460mA	工作温度: -20℃ ~ 65℃
储存温度: -40℃ ~ 85℃	TF卡规格: TF卡
湿度: ≤93%RH(40℃)	(Class10及以上4K机型使用读写速度及以上)

## 五、声控操作说明(声控版设备才具备该功能)

使用普通话对着设备说“声控指令”对应的内容, 就会有相应的功能响应。第一次唤醒可能会识别不到, 可以多喊一两次指令。  
发音不准确/说话声音太小/环境嘈杂都会影响设备对指令的识别, 请保持环境相对较好时使用。

## 声控版本“WiFi 5分钟未连接会自动进入关闭状态, 下次连接WiFi要先唤醒”

序号	声控指令	功能说明
1	我要录像	1. 录像状态: 设备播报“按键声效”; 2. 停止录像状态: 开启录像, 设备播报“开始录像”; 3. 无卡状态: 设备播报“请插入存储卡”;
2	我要拍照	1. 有卡状态: 拍照操作, 设备播报“拍照声效”; 2. 无卡状态: 设备播报“请插入存储卡”;
3	抓拍照片 (功能同我要拍照)	1. 有卡状态: 拍照操作并, 设备播报“拍照声效”; 2. 无卡状态: 设备播报“请插入存储卡”;
4	打开录音	1. 录音关闭状态: 操作成功, 设备播报“录音已打开”; 2. 录音开启状态: 状态不变, 设备播报“录音已打开”;
5	关闭录音	1. 录音开启状态: 操作成功, 设备播报“录音已关闭”; 2. 录音关闭状态: 状态不变, 设备播报“录音已关闭”;
6	视频加锁	1. 录像状态: 锁定当前录像视频, 设备播报“视频已加锁”语音提醒; 2. 当前文件已经锁定了: 再一次收到操作语音, 设备播报“视频已加锁”; 3. 停止录像状态: 设备播报“按键声效”; 4. 无卡状态: 设备播报“请插入存储卡”;
7	紧急录像 (功能同视频加锁)	1. 录像状态: 锁定当前录像视频, 设备播报“视频已加锁”语音提醒; 2. 当前文件已经锁定了: 再一次收到操作语音, 设备播报“视频已加锁”; 3. 停止录像状态: 设备播报“按键声效”; 4. 无卡状态: 设备播报“请插入存储卡”;
8	打开WiFi	1. WiFi关闭状态: 操作成功, 设备播报“WiFi开启中”, 成功播报“WiFi已打开, 绿色指示灯常亮”; 2. WiFi开启状态: 设备播报“WiFi已打开”;
9	打开热点 (功能同打开WiFi)	1. WiFi关闭状态: 操作成功, 设备播报“WiFi开启中”, 成功播报“WiFi已打开, 绿色指示灯常亮”; 2. WiFi开启状态: 设备播报“WiFi已打开”;
10	关闭WiFi	1. WiFi关闭状态: 设备播报“WiFi已关闭”; 2. WiFi开启状态: 操作成功, 设备播报“WiFi已关闭”; 绿色指示灯熄灭;
11	关闭热点 (功能同关闭WiFi)	1. WiFi关闭状态: 设备播报“WiFi已关闭”; 2. WiFi开启状态: 操作成功, 设备播报“WiFi已关闭”; 绿色指示灯熄灭;

## 六、安装指导

- 安装前请关闭汽车发动机
- 保险盒接线法



- 专用免接线 (阅读灯取电) 示意图
- 专用免接线 (雨感取电) 示意图



- 拆下原车辅助器外壳
- 产品插头与原车辅助器插头对接



- 拆下原车感应器外壳
- 对产品主机安装替换原车感应器外壳
- 产品安装完成
- 产品安装完成

注: 请正确按照示意图使用原厂供应的电源线。

若用其他厂家的电源线导致主板出现故障不在售后保障之内, 谨慎使用。

免责声明: 行车记录仪是电子产品, 我司不承担交通事故的相关责任和造成的损失, 请定期检查行车记录仪的工作情况, 如产品发生故障, 请及时联系我们处理, 请遵守交通规则, 安全驾驶。